仮設電源盤

電源1φ3W 200A
105/210V 50Hz 40kVA
NP250SV3P200AT MCCB付
＊各相間 20kw以内
出力カムロック×4
(メスコンタクト)E1016
R(赤) N(白) T(黒) E(緑)
C型60A直×2口
(内1台直BOX)

電源3φ3W 30A
200V 50Hz 10kVA
NP63SV3P30AT MCCB付
＊各相間 3kw以内
出力カムロック×4
(メスコンタクト)E1016
R(赤) S(黒) T(青) E(緑)

4F下手ギャラリー

ブリッジ乗り込み
下手4Fギャラリー

直BOX
60A-30Ax4
DMX-03
LANx1
OFC下2（コンモ）
客席下2（コンモ）

下手LH
C30A直1, 2
DMXLED
DMX-05

FC下奥12
C30Ax2

FC上奥12
C30Ax2

上手LH
C30A直1, 2
DMXLED
DMX-04

直BOX
60A-30Ax4
DMX-02
LANx1
OFC上2（コンモ）
客席上2（コンモ）

仮設電源盤

電源1φ3W 200A
105/210V 50Hz 40kVA
NP250SV3P200AT MCCB付
＊各相間 20kw以内
出力カムロック×4
(メスコンタクト)E1016
R(赤) N(白) T(黒) E(緑)
C型60A直×2口
(内1台直BOX)

電源3φ3W 30A
200V 50Hz 10kVA
NP63SV3P30AT MCCB付
＊各相間 3kw以内
出力カムロック×4
(メスコンタクト)E1016
R(赤) S(黒) T(青) E(緑)

搬入口

道具備品庫

4F上手ギャラリー

30A直34
PD326
325
324 PD
30A直33
30A直32
PD323
322
321 PD
30A直31

下FC
C30Ax4
直/調切替16
15
14
13

下FC
C30Ax4
直/調切替12
11
10
9

下FC
C30Ax4
直/調切替 8
7
6
5

下FC
C30Ax4
直/調切替 4
3
2
1

上FC
C30Ax4
16直/調切替
15
14
13

上FC
C30Ax4
12直/調切替
11
10
9

上FC
C30Ax4
8 直/調切替
7
6
5

上FC
C30Ax4
4 直/調切替
3
2
1

30A直34
PD332
331
PD 330
30A直33
30A直32
PD329
328
PD 327
30A直31

直BOX 60A直61
60A-30Ax4
15A平行
DMX-51 LANx1
作業灯で15A使用
MAX45Aにて使用可
node 1 2 3 4

60A直61 直BOX
60A-30Ax4
15A平行
DMX-50 LANx1
作業灯で15A使用
MAX45Aにて使用可
node 1 2 3 4

下TOR
C-8x6
C20Ax3
1, 2, 3

下手WING
平行15Ax1
LANx1
DMXOUT-01
DMXOUT-31
OFC下1（コンモ）
客席下1（コンモ）

上手WING
平行15Ax1
LANx1
DMXOUT-00
DMXOUT-30
OFC上1（コンモ）
客席上1（コンモ）

上TOR
C-8x6
C20Ax3
1, 2, 3

5 4 3 2 1 ℄ 1 2 3 4 5

客席下
C30Ax2
1, 2

FC前
C30Ax3
1-3

客席上
C30Ax2
1, 2

ピアノ庫

音響・照明備品庫

下OFC
C30Ax2
1, 2
下WING/持電盤下
コンモ回路有

上OFC
C30Ax2
1, 2
上WING/持電盤下
コンモ回路有

客席下BC
C30Ax2
1, 2

客席上BC
C30Ax2
1, 2

客席22列26平行15Ax1 LANx1
DMX IN客席中1，2

客席27列26平行15Ax1 LANx1
DMX IN客席後1，2

ウェスタ川越 大ホール STAGE図

S/1:120=A3　2022年7月現在

tech@westa-kawagoe.jp
舞台技術スタッフ共通